



HP LaserJet Enterprise M806 Yazıcı serisi

İşletmenizde üretkenliği ve verimliliği yükseltmek için idealdir. En büyük baskı işlerini bile hızla işlemeleri için ekiplerinizi HP'nin sınıfının en iyisi A3 yazıcısıyla donatın ve hareket halindeyken yazdırın. Kolay yükseltebilirliği ile yatırımınız koruma altındadır.



Üretkenliği artırın: çalışma gruplarına ihtiyaçları olan hızı sağlayın.

- Büyük işleri dakikada 56 sayfa A4 gibi yüksek bir hızda ve 4600 sayfalık geniş giriş kapasitesiyle kolayca yazdırın. Çok yönlü kağıt işleme seçenekleri zimba/istifleyici/delgeç ve kitapçık yapıcıyı içerir⁴.
- Dokunma özelliğiyle işleri basitleştirin: 10,9 cm (4,3-inç) renkli dokunmatik ekran ile kullanıcıların işlerini hızlandırın.
- Her yerde kolaylık: Ortak sürücü ile herkes için yazdırmayı kolaylaştırın⁵.
- Beklemeyin, hemen yazdırın ve Anında Açılma Teknolojisi ile enerji tasarrufu yapın.

Bir kez yatırım yapın, yatırımınızı gelecekte kolayca genişletin.

- Uzaktayken bile yakından izleyin: HP Web Jetadmin⁶ ile yazıcıları merkezi olarak izleyebilir ve denetleyebilirsiniz.
- HP Görüntüleme ve Baskı Merkezi⁷ ile HP aygıtlarınızı korumak için filo çapında ilkeler uygulayın.
- Yazıcılarınızı HP Anında Güvenlik⁸ ile hemen koruyun ve yazıcınıza gönderilen hassas verileri HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk⁹ ile güvenceye alın.
- Kimlik doğrulama ile yazdırma: Baskı işlerini güvenli hale getirmek için aygıtta kullanıcıların kimlik doğrulamasını yapın.

Mobil baskıyla daha yüksek verim elde edin.

- Kablosuz doğrudan baskı¹ ile kolayca mobil baskı yapabilir ve mobil aygıtlarda² dokun ve yazdır özelliğinden yararlanabilirsiniz.
- Yerleşik baskı özelliği veya HP ePrint yazılımıyla¹⁰ çalışanların mobil aygıtlardan baskı yapmasını sağlayın.
- Apple® kolaylığında yazdırma: Kullanıcılar iPad®, iPhone®, veya iPod touch®¹¹ ürünlerinden kablosuz olarak yazdırabilir.

¹ Kablosuz doğrudan baskı, HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A için standarttır ve HP LaserJet Enterprise M806dn ve M806x+ CZ245A için isteğe bağlı olarak eklenebilir. Mobil aygıt bir uygulama veya sürücü gerektirebilir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve yazıcıdan uzaklığa bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/wirelessprinting.

² Dokun ve yazdır yeteneği, HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A modelinde standarttır ve HP LaserJet Enterprise M806dn ve M806x+ CZ245A için isteğe bağlı olarak eklenebilir. Mobil aygıt, yakın alan iletişimi etkinleştirilmiş baskıyı desteklemelidir.

³ Maksimum 4600 sayfalık kağıt kapasitesi, HP LaserJet Enterprise M806x+ D7P69A ve M806x+ CZ245A modellerinde standarttır ve HP LaserJet Enterprise M806dn modelinde isteğe bağlı 3500 sayfalık giriş tepsisi kullanılabilir.

⁴ 2 bin zimba/istifleyici, 2 bin zimba/istifleyici/delgeç ve kitapçık yapıcı isteğe bağlı aksesuarlardır. Lütfen ayrıca satın alın.

HP Evrensel Yazdırma Sürücüsü ücretsizdir ve hp.com/go/upd adresinden indirilebilir.

⁶ HP Web Jetadmin ücretsizdir ve hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.

⁷ HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi ayrıca satın alınmalıdır.

⁸ HP Anında Güvenlik, ayrıca satın alınması gereken HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi'nin parçasıdır.

⁹ HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, HP LaserJet Enterprise M806dn modelinde yoktur ve ayrıca satın alınmaz.

¹⁰ Yerel baskı, mobil aygıt ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunmasını veya yazıcıya doğrudan kablosuz bağlantısı olmasını gerektirir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı, HP Internet bağlantılı yazıcıya Internet Bağlantısı gerektirir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil aygıtlar için ayrı olarak satın alınan servis sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcısından hizmetin verilir verilemediğini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla ayrıntı için bkz. hp.com/go/mobileprinting.

¹¹ OS X® Lion ile OS X Mountain Lion işletim sistemlerini ve iOS 4.2 veya üzeriyle çalışan aşağıdaki aygıtları destekler: iPad® (tüm modeller), iPhone® (3GS veya üzeri) ve iPod touch® (üçüncü nesil veya üzeri). HP'nin AirPrint özellikli yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının OS X veya iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. OS X, iPad, iPhone ve iPod touch Apple® Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. AirPrint™ ve AirPrint logosu Apple Inc. firmasının ticari markalarıdır.



Ürün tanıtımı

1. Sezgisel 10,9 cm (4,3 inç) renkli dokunmatik kontrol paneli
2. 500 sayfalık çıktı kutusu
3. Çözüm tümleştirme için Donanım tümleştirme cebi (HIP)
4. 100 yapraklık üstten besleme çıktı kutusu
5. HP all-in-one toner kartuşuna önden kolay erişim kapağı
6. Yerleşik otomatik iki taraflı baskı
7. İki adet 500 sayfalık giriş tepsisi en çok A3 (11 x 17 inç) ortama destekler
8. 3500 sayfalık yüksek kapasiteli giriş tepsisi A4/letter ortamlarını destekler
9. Dosyaları doğrudan yazdırmak için kolay erişilen USB bağlantı noktası
10. 1000 sayfalık çok amaçlı tepsi, 220 g/m² (53 lb bond) kadar ortamları işler
11. Sağdaki kapaklar sıkışmaları gidermek için erişim sağlar
12. 800 MHz işlemci veya 1 GB standart bellek
13. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
14. İsteğe bağlı Kensington tarzı kilit için erişim bağlantı noktası
15. USB bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtlar bağlamak için)
16. Yüksek Hızlı USB 2.0 yazdırma noktası
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazdırma sunucusu
18. Yabancı arabirim donanımı (üçüncü taraf aygıtlar bağlanmak için)



Seriye bakış



HP LaserJet Enterprise M806dn Yazıcı

- baskı hızı A4 siyah: dakikada 56 sayfaya kadar (iki taraflı: dakikada 56 görüntüye kadar)
- baskı hızı A3 siyah: dakikada 28 sayfaya kadar
- en fazla 1200x1200 dpi (HP FastRes 1200)
- 1 GB RAM, 1,5 GB'a kadar genişletilebilir
- 800 MHz işlemci
- 2 Adet Yüksek Hızlı Ana Bilgisayar USB 2.0
- 1 Adet Yüksek Hızlı Aygıt USB 2.0
- 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı
- 1 Adet Yabancı Arabirim
- 1 Adet Donanım Tümleştirme Cebi
- 2 Adet Dahili USB Ana Bilgisayar Bağlantısı
- İki adet 500 sayfalık giriş tepsisi
- 100 sayfalık çok amaçlı tepsi

HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/Kablosuz Doğrudan Yazıcı

- HP LaserJet Enterprise M806dn ile:
- Kablosuz doğrudan yazdırma için Yakın Alan İletişim (NFC) Modülü
- 320 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
- 3500 sayfa yüksek kapasiteli tepsi (tepsi 4: 1500 sayfa yalnızca A4 veya letter, tepsi 5: 2000 sayfa yalnızca A4 veya letter)

HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı

- HP LaserJet Enterprise M806dn ile:
- 320 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
- 3500 sayfa yüksek kapasiteli tepsi (tepsi 4: 1500 sayfa yalnızca A4 veya letter, tepsi 5: 2000 sayfa yalnızca A4 veya letter)

Önerilen aksesuarlar

			
C3F79A HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi Bu sağlam, yüksek performanslı giriş besleyici ve sehpayla, giderek büyüyen çalışma gruplarının verimliliğini destekleyin. 3.500 yapraklık ek kağıt kapasitesi sayesinde, kullanıcılar kağıt yüklemeye daha az, kendi işlerine daha çok zaman ayırabilir.	CZ285A HP LaserJet Kitapçık Hazırlayıcı/Son İşlemci HP LaserJet Kitapçık Üretici/Kaplayıcısı, özel işlemlerle yapılan kaplamalı belgeleri dışarıda yaptırma zamanı ve maliyeti olmadan, evinizde oluşturma olanağı sağlar.	CZ994A HP LaserJet Zimba/İstifleyici HP LaserJet Zimba/İstifleyici, gelişmiş verimlilik ve yüksek çıkış kapasitesi için otomatik zımbalama ve istifleme sağlar.	CZ996A HP LaserJet 2/4 Delgeçli Zimba/İstifleyici HP LaserJet Zimba/İstifleyici, 2/4 delgeci ile gelişmiş verimlilik ve yüksek çıkış kapasitesi için otomatik zımbalama ve istifleme sağlar.

Sipariş bilgileri

		
HP LaserJet Enterprise M806dn Yazıcı (CZ244A) HP LaserJet M806dn Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 34.500 sayfa); Aygıt Kurulum Kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kartı; Yazıcı belgeleri ve sürücü içeren CD-ROM; güç kablosu	HP LaserJet Enterprise M806x+ NFC/Kablosuz Doğrudan Yazıcı (D7P69A) HP LaserJet M806x+ Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 34.500 sayfa); Aygıt Kurulum Kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kartı; Yazıcı belgeleri ve sürücü içeren CD-ROM; güç kablosu; NFC modülü	HP LaserJet Enterprise M806x+ Yazıcı (CZ245A) HP LaserJet M806x+ Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 34.500 sayfa); Aygıt Kurulum Kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kartı; Yazıcı belgeleri ve sürücü içeren CD-ROM; güç kablosu

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar	Sarf Malzemeleri	Servis ve destek
C3F79A HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi	C2H57A HP LaserJet 220V Maintenance/Fuser Kit	U8C50E - HP 3 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği
CZ285A HP LaserJet Kitapçık Hazırlayıcı/Son İşlemci	CF325X HP 25X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge	U8C53E HP 3 yıllık 4 saat 9x5 LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği
CZ994A HP LaserJet Zimba/İstifleyici	Ortalama bir kartuş 40.000 standart sayfa yazdırır.	U8C51E HP 4 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği
CZ996A HP LaserJet 2/4 Delgeçli Zimba/İstifleyici	ISO/IEC 19752 ve kesintisiz baskı esas alınarak beyan edilen baskı kapasitesi.	U8C52E - HP 5 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği
C8091A HP Zimba Kartuş Yedeği (5000 zimba teli) Zimba/İstifleyici aksesuarı için		U8C71PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği
CC383A HP 2'li paket 2000 zımbalı Kartuş kitapçık yapıcı son işlemci için		U8C72PE - HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği
Bağlanabilirlik		U8C73PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saat 9x5 9x5 LaserJet Enterprise M806 Donanım Desteği
J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu		
J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuar		

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>
İş akışı, aygıt yöneticisi ve diğer çözümler için lütfen aşağıdaki adresi ziyaret ederek Genel Çözümler kataloğuna bakın: www.hp.com/go/gsc

ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin. Gerçek baskı kapasiteleri, basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir. Ayrıntılar için bkz. hp.com/go/learnaboutsupplies

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımlarınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Lazer			
Baskı hızı	A4 siyah: Dakikada 56 sayfaya kadar, dupleks: Dakikada 56 görüntüye kadar A3 siyah: Dakikada 28 sayfaya kadar İlk sayfa çıkışı siyah (A4): 8,5 saniye kadar kısa bir sürede İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla ilgi için bkz. hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.			
İşlemci	800 MHz			
Bellek	1 GB. 1 GB sektör standardında DIMM; 1,5 GB'a genişletilebilir			
Sabit disk	320 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (yalnızca D7P69A ve CZ245A)			
Baskı	Kalite Çözünürlük Yazıcı dilleri Yazı karakterleri/yazı tipleri Çalışma döngüsü (aylık, A4) Önerilen aylık sayfa sayısı Baskı marjları (mm) HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitesi), HP Çözünürlük Geliştirme teknolojisiyle 600 x 600 dpi Siyah: 1200 x 1200 dpi'ye kadar HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Seviye 3 emülasyonu, doğal PDF baskı (v 1.4) HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi; HP Postscript Seviye 3 emülasyonda ölçeklenebilir 92 dahili yazı tipi (yerleşik Avro simgesi); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu'na hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilirsiniz			
Ortam kullanımı	Girdi: Tepsi 1	Kapasite sayfa: 100; zarflar: 100, etiket: 100	Ağırlık 60 - 220 g/m²	Boyut A3, A4, A5, RA3, B4, B5, kartpostal (çifte JIS); zarflar (DL, C5, B5); 98 x 191 - 312 x 470 mm A3; A4; A5; B4; B5; 148 x 210 - 297 x 431,8 mm
	Tepsi 2, 3 Tepsi 4, 5	sayfa: 500, etiket: küçük miktarlar CZ244A: isteğe bağlı Yüksek kapasiteli giriş tepsiyi, tepsi 4: sayfa: 1500 (yalnızca A4), tepsi 5: sayfa: 2000 (yalnızca A4); D7P69A: Yüksek kapasiteli Giriş tepsiyi, tepsi 4: sayfa: 1500 (yalnızca A4), tepsi 5: sayfa: 2000 (yalnızca A4); CZ245A: D7P69A ürünü olarak;	60 - 199 g/m² 60 - 199 g/m²	CZ244A: İsteğe bağlı Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5: A4, 210 - 297 mm; D7P69A: Yüksek kapasiteli Giriş, Tepsi 4/5: A4, 210 - 297 mm; CZ245A: D7P69A ürünü olarak;
	Çıktı: İki taraflı baskı: Otomatik (standart)	Yaprak: En fazla 600 yaprak. Saydam: En fazla 100 yaprak		
Ortam tipleri	Kağıt (mekutpluk, renkli, antetli, normal, basılı, delikli, geri kazanılmış, pürüzlü), etiketler, kartlar, saydamlar			
Arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: CZ244A: 2 Adet Yüksek Hızlı Ana Bilgisayar USB 2.0; 1 Adet Yüksek Hızlı Ağıt USB 2.0; 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Adet Yabancı Arabirim; 1 Adet Donanım Tümlleştirme Cebi; 2 Adet Ana Bilgisayar Dahili USB; D7P69A: 2 Adet Yüksek Hızlı Ana Bilgisayar USB 2.0; 1 Adet Yüksek Hızlı Ağıt USB 2.0; 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 NFC/Kablosuz (aksesuar dahil); 1 Adet Yabancı Arabirim; 2 Adet Dahili USB Ana Bilgisayar Bağlantısı; CZ245A: 2 Adet Yüksek Hızlı Ana Bilgisayar USB 2.0; 1 Adet Yüksek Hızlı Ağıt USB 2.0; 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Adet Yabancı Arabirim; 1 Adet Donanım Tümlleştirme Cebi; 2 Adet Ana Bilgisayar Dahili USB;			
İşletim sistemi uyumluluğu	Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows XP (SP2 veya daha yüksek) (32 bit/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 veya daha yüksek) (32 bit/64 bit), Mac OS X sürüm 10,6,8, 10,7,5 Lion, 10,8 Mountain Lion. İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz.: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com); Citrix ve Windows Terminal Hizmetleri (hp.com/go/upd); HP ePrint Yazılım Sürücüsü (hp.com/go/printssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); SAP ağıt türleri (hp.com/go/sap/drivers); SAP Baskı (hp.com/go/sap/print); UNIX (hp.com/go/unix); UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). LaserJet sürücü bilgileri ve desteği: hp.com/support/ijM806; hp.com/go/hpsc; hp.com/support			
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 veya daha yeni bir sürümü; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Windows 2000; MPE-i; Citrix® MetaFrame Sunucusu; Novell® 5.1 ve daha yeni bir sürümü; RED HAT Linux 7.x veya daha yeni bir sürümü; Solaris® 2.5 veya daha yeni bir sürümü (yalnızca SPARC® sistemler); SUSE Linux 8.x veya daha yeni bir sürümü; Windows 2003 SP2+ 64 bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 bit ve 64 bit); Windows Vista için Hazır; Windows XP SP3+ 64 bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional ve Windows Vista; Windows 7 SP1 veya daha yüksek (32 bit ve 64 bit); Windows 8 (32 bit ve 64 bit); Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit); Windows Server 2008 R2 (64 bit); Windows Server 2012 (64 bit). (Microsoft IPv6 uyumluluğu için Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional ve Windows Vista kullanın)			
Minimum sistem gereksinimleri	Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows XP (SP2+); CD-ROM veya DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı; Adamnış evrensel seri veriyolu (USB 1,1 veya 2,0), veya ağ bağlantısı; 200 MB boş sabit disk alanı; İşletim sistemiyle uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com. Mac OS X v10.6,8, OS X 10.7,5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk yeri; CD-ROM veya DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı; Adanmış evrensel seri veriyolu (USB 1,1 veya 2,0), veya ağ bağlantısı (İşletim sistemine uyumlu sistem gereksinimleri için bkz. apple.com)			
Standart yazılım Kontrol paneli	HP PCL 6 Ayrık Yazıcı Sürücüsü, Mac SW Web Bağlantısı (Mac Installer), Windows Installer Dayanıklı dokunmatik ekranı olan 10,9 cm renkli LCD; döndürülebilir (ayarlanabilir aç) ekran; ışıklı dokunmatik Home düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); Kolay Erişilebilir USB; Donanım Tümlleştirme Cebi			
Güç	Gereksinimler: Giriş Voltajı: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A. Tüketim: 1000 vat (yazdırma), 38 vat (hazır), 6,5 vat (uyku), 2,2 vat (Auto On/Auto Off), 0,3 vat (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4,0 kWh/Hafta			
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: CZ244A: 1095 x 648 x 635 mm; D7P69A: 1095 x 715 x 1040 mm; CZ245A: 1095 x 715 x 1040 mm; ; Ambalajlı: CZ244A: 856 x 760 x 978 mm; D7P69A: 856 x 790 x 1368 mm; CZ245A: 856 x 790 x 1368 mm;			
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: CZ244A: 76,1 kg; D7P69A: 108,4 kg; CZ245A: 108,4 kg; ; Ambalajlı: CZ244A: 88,84 kg; D7P69A: 130,87 kg; CZ245A: 130,67 kg;			
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Güvenlik yönetimi	CZ244A: Kimlik Yönetimi: Kerberos kimlik doğrulama, LDAP kimlik doğrulama, 1000 kullanıcı PIN kodları, isteğe bağlı HP Erişim Denetleme ve Üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. kimlik kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımli Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulama, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Şifreleme, SSL/TLS, Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Ağıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktasını devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için Donanım Tümlleştirme Cebi; Güvenlik Yönetimi: HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi ile uyumlu; D7P69A: Kimlik Yönetimi: Kerberos kimlik doğrulama, LDAP kimlik doğrulama, 1000 kullanıcı PIN kodları, isteğe bağlı HP Erişim Denetleme ve Üçüncü taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örn. kimlik kartı okuyucuları); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşımli Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulama, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Şifreleme, Güvenli Silme, SSL/TLS, Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Ağıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktasını devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için Donanım Tümlleştirme Cebi; Güvenlik Yönetimi: HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi ile uyumlu; CZ245A: D7P69A ürünü olarak;			
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 32,5°C . Önerilen çalışma sıcaklığı: 10 - 32,5°C . Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem . Önerilen çalışma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem . Depolama sıcaklığı: 0 - 40°C . Depolama nemi: % 10 - 90 RH			
Akustik Sertifikalar	Akustik Güç Emisyonları: 7,2 B(A); Akustik Başınç Emisyonları: 55 dB(A) CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Sınıf A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Direktifi 2004/108/EC ve CE İşareti (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. Yasal standartlar: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/Led Ürün); IEC 60825-1:2007 (1. Sınıf Lazer/LED Ürün); GS Sertifikası (Almanya, Avrupa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; CE İşaretti Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları. ENERGY STAR: Evet			
Garanti	1 yıl, yerinde sınırlı garanti; 24 saat destek; haftanın 7 günü telefon desteği, Ürün; 1 yıl, yerinde, garanti. Garanti ülkelerin yasalarına göre değişebilir. HP'nin bölgenizde sunulan ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında bilgi edinmek için hp.com/support adresini ziyaret edin.			

http://www.hp.com/tr

© Telif Hakkı 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 09/13 4AA4-7714TRE

